



MINI+

VETTA

PIC

Commandes radio pour bétonnières

Commandes radio pour bétonnières



E1 MINI+

ELCA-CLIP

AR E1 MINI

E1 VETTA

AR E1 MINI

Emetteur E1 MINI+, de 2 à 6 commandes simple clic, bouton d'arrêt autobloquante, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LED de retour (gérables à partir des entrées respectives du récepteur), batterie au lithium interne remplaçable et charge rapide avec câble USB ELCA-CLIP. Récepteur AR E1 MINI.

MINI+ avec électronique MITO : bouton d'arrêt PL c, LED d'état uniquement, récepteur AR MITO MINI.

Emetteur E1 VETTA: 5 sélecteurs 3 positions et bouton d'arrêt autobloquante, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LED de retour (gérables à partir des entrées respectives du récepteur), batterie au lithium interne remplaçable et charge rapide avec câble de chargement USB ELCA-CLIP. Récepteur AR E1 MINI.

VETTA avec électronique MITO : bouton d'arrêt PL c, LED d'état uniquement, récepteur AR MITO MINI.



E1 PIC

AR E1 MINI

Emetteur E1 PIC: 3 sélecteurs 3 positions et bouton d'arrêt autobloquante, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LED de retour (gérables à partir des entrées respectives du récepteur), batterie au lithium interne remplaçable et charge rapide avec câble de chargement USB ELCA-CLIP. Récepteur AR E1 MINI.

PIC avec électronique MITO : bouton d'arrêt PL c, LED d'état uniquement, récepteur AR MITO MINI AR.

Fiche technique

E1

MITO

Fréquence de travail Bande USM	433,100 - 434,775 MHz	868,0125 - 870,000 MHz opt. 434,075 - 434,775 MHz opt. 920,000 - 921,150 MHz
Type de modulation	GFSK	
Temp. fonctionnement	-25 ÷ +55 °C	
Rayon d'action	150 m	
Distance de Hamming	≥9	≥10
Temps arrêt passif	< 0,5 s	< 1 s
Temps arrêt actif	< 0,1 s	< 0,35 s

Emetteur	E1 MINI+	MITO MINI+	E1 VETTA	MITO VETTA	E1 PIC	MITO PIC
Antenne	incorporée		incorporée		incorporée	
Alimentation	batt. lithium 3,7V 1100 mAh		Batterie au lithium polymère 3,7 V		Batterie au lithium polymère 3,7 V	
	batt. alcalines 3xAA 1,5 V					
Assorbimento	< 45 mA	< 25 mA	< 45 mA	< 25 mA	< 45 mA	< 25 mA
Puissance absorbée	< 0,15 W	< 0,1 W	< 0,15 W	< 0,1 W	< 0,15 W	< 0,1 W
Puissance d'émission R.F.	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP
Durée de préavis de batterie déchargée	1 heure -5 min.-100sec.	environ 10 minutes	1 heure -5 min.-100sec.	environ 10 minutes	1 heure -5 min.-100sec.	environ 10 min.
Autonomie avec batterie chargée à 20°C	jusqu'à 20 heures	environ 50 heures	jusqu'à 20 heures	environ 50 heures	environ 20 heures	environ 50heures
Degré de protection	IP65		IP65		IP65	

Récepteur

AR E1 MINI

AR MITO MINI

Alimentation	12-24 Vdc	12-30 Vdc / 12-24 Vac ~ 50/60Hz
Degré de protection	IP67	IP67
Dimensions (mm)	110x165x50	110x165x50
Nb de commandes disponibles	8 On/Off	4/8/10 On/Off
Nb d'entrées de feedback	4 On/Off	N.D.



ELCA srl
Via del Commercio, 7b
36065 Mussolente (Vicenza) ITALY
Tel. +39.0424.578500 - Fax +39.0424.578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com

